

JDM-2型金属管棒材动模 缩头机改造

中铝洛阳铜业有限公司管棒厂 (河南 471039) 卢嘉玲 夏建勇

1. 改造前状况

我厂用JDM-2型棒材缩头机实现对 $\phi 30 \sim \phi 60 \text{mm}$ 铜及铜合金棒材在非加热条件下进行制头。设备预安装调试后,发现存在以下几点问题:

(1) 夹持夹块开口较小,制品移出困难 当加工率大时,缩头区域会发热或弯曲;缩头完成后,制品移出时会非常困难或受阻不能移出。

(2) 夹块抱不住产品 夹块衬模与产品表面接触为线接触,接触面积较小,夹块抱不住产品,特别是对于摩擦系数较小的青铜产品,如QSn7-0.2、QA19-4等。

2. 改造过程

(1) 夹持机构结构分析 图1为夹持机构装配图。该夹持机构主要由夹具体、活塞、连杆、杠杆、连接夹块、夹块、夹块衬模及箱座等组成。夹具体通过螺栓固定在箱座上,夹具体同时作为液压缸筒,两侧留有方孔作为杠杆摆动的活动空间,杠

加到电动机与丝杠连接部分上。

12. 一台半闭环数控车床,系统显示X轴驱动报警,DA98驱动器显示9#报警。

断电后重新启动系统,走X向正常,车工加工了几件活后又出现交流伺服驱动器9#报警。根据说明书逐项检查,当打开伺服电动机编码器插头时发现有一颗线断,找到断线,因这根断线比其他线短了,所以在断线处加一小段同规格同颜色的线焊上穿上腊管,用万用表测编码器电缆线都通。摘下伺服电动机编码器护盖,检查编码器线接线良好,插上编码器插头给电试车,X向恢复正常。MW

(收稿日期:20120325)

杆固定铰点转动轴安装在夹具体上。由此可见,夹持机构的结构设计非常紧凑。




图1 夹持机构装配图

1.箱座 2.连杆 3.活塞 4.夹具体 5.杆体
6.连接夹块 7.夹块 8.夹块衬模

(2) 夹持机构运动分析 图2为夹持机构运动简图,实线为夹紧时位置,虚线为松开时位置。该夹持机构共有7个活动构件:液压缸活塞杆1件、连杆两件、杠杆两件、连接夹块与夹块、夹块衬模刚性连接体两件。

该夹持机构以液压系统为动力,活塞杆垂直水平面上上下运动,通过连杆、杠杆驱动夹块动作。已知液压缸的行程为40mm,利用图解法通过CAD模拟杠杆机构运动,如图2所示,在液压缸行程范围内杠杆绕支点的旋转角度为 1° ,夹块夹紧时偏移中心线尺寸为5mm,夹块松开时偏移中心线尺寸为9.55mm。当制品加工率大时,缩头区域局部发热产生弯曲变形;缩头完成后,制品移出时会非常困难或受阻不能移出。




图2 夹持机构运动简图

- 1.杠杆 2.连接夹块、夹块及夹块衬模的刚性组合体
3.制品 4.液压缸 5.连杆

(3) 夹持机构改造条件 ①设备主机箱座为整体铸造，夹持机构及模具移动机构均安装在箱座上，为节约成本，减小工程量，对箱座及夹具体不重新加工，只在改造需要时进行局部小范围修改。②受箱体及夹具体结构空间限制，固定铰点C（见图3）的位置不可动。设计时考虑到计算的简便，在夹块夹紧制品状态下杠杆CB段应垂直于水平面。③在夹块夹紧制品状态下，为避免运动死角出现，连杆AB与杠杆BCD成最大夹角 β 应小于 90° 。④据现场试验结果，制品加工率大时，缩头区域会发热或弯曲，为满足制品缩头后能顺利取出，要求夹块张开量不小于60mm，即夹块松开时偏移中心线约30mm。⑤为了保证缩头时制品有足够的夹紧力，改造后制品夹紧力不可减小。




图3 夹具体机构简图

3. 改造方案确定

结合设备改造条件，采取增加液压缸行程，相应加长杠杆 L_2 的长度（见图3），以增加夹块张开量及夹紧力的改造方案。杠杆机构其他杆件不做改

动，夹具体夹紧制品时连杆与杠杆的夹角 β 保持不变。

(1) 液压缸改造 如图4所示，加工缸套装入夹具体，缸套法兰上加工通孔，借用原下缸盖与夹具体固定螺纹底孔，采用16条M16的长螺钉固定；缸套顶部加8mm厚铜垫，压紧密封，外部及端部加O形圈进行密封。上缸盖、下缸盖及导向套采用旧件。




图4 液压缸与箱座装配图

- 1.上缸盖 2.铜垫 3.夹具体 4.缸套 5.螺栓 6.活塞杆
7.下缸盖 8.导向套 9.连接块 10.背帽 11.箱座

因增加缸套结构，活塞直径由200mm缩减至160mm。为最大限度增加液压缸行程，活塞头宽度尺寸由106mm压缩至74mm，活塞缩短后密封变为格来圈加导向环的型式。

暂不考虑液压缸杆伸出后与箱座加强筋板的干涉，计算液压缸行程 S ，缸套有效长度 D ，活塞杆长度 L 。如图4所示，根据给定的尺寸，为留有足够检修空间，取 $X=150\text{mm}$ ，计算得液压缸行程 $S=182.5\text{mm}$ ，将 S 圆整到180mm，则：

缸套的有效长度： $D=S+88=168\text{ (mm)}$

活塞杆长度： $L=S+297=477\text{ (mm)}$

(2) 箱座改造 由于液压缸行程增加、缸杆加长后，箱座与杠杆机构会有干涉。因此，改造中在杠杆活动范围内适当地放大干涉处孔的尺寸，并在受力薄弱的地方增加筋板来进行加固。

4. 夹持杠杆机构松开量、夹持力及强度校核

(1) 改造后开口度校核 图5为改造后夹持机构运动模拟图，通过CAD模拟杠杆机构运动，液压缸的设计行程为180mm，在液压缸行程范围内杠杆

绕支点的旋转角度为 9° ，通过绘图测算出夹块夹紧时偏移中心线尺寸为5mm，夹块松开时偏移中心线尺寸为32.83mm，大于30mm，达到改造要求。




图5 改造后夹持机构运动模拟图

(2) 夹持力校核 图6为棒材夹紧状态时的受力分析，已知杠杆 C_1B_1 垂直于水平面， $A_1B_1=255\text{mm}$ ， $B_1C_1=580\text{mm}$ ， B_1 点到 C_1 点水平距离为 L_1 ， D_1 点到 C_1 点垂直距离为 L_2 。

把受力分析图6a中 A_1A_2 取出，作受力分析如图6b所示，根据静力平衡方程得

$$F_{A1}=F_{A2}=P/(2\cos\theta)$$

将杠杆 $B_1C_1D_1$ 取出，作受力分析图如图6c所示，根据力矩平衡原理可得

$$F_{A1} \cdot L_1 \sin\theta = FL_2 \Rightarrow F = PL_1 \tan\theta / (2L_2)$$

$$\tan\theta = 253.77 / \sqrt{255^2 - 253.77^2} = 9.514$$

$$F = 4.757 PL_1 / L_2$$




图6 夹具杠杆机构受力分析示意图

改造前活塞截面直径 $d=200\text{mm}$ 、液压系统压

力 $P_y=25\text{MPa}$ 、 $L_1=332\text{mm}$ 、 $L_2=160\text{mm}$ ，则

$$P = \pi d^2 P_y / 4 = 785 \times 10^3 \Rightarrow F = 7\,748\,558.375 \text{ (N)}$$

$$\text{夹紧力} = 2F = 15\,497\,116.75 \text{ (N)}$$

改造后活塞截面直径 $d=160\text{mm}$ 、液压系统压力不变， $L_1=580\text{mm}$ 、 $L_2=160\text{mm}$ 。

$$P = \pi d^2 P_y / 4 = 502.4 \times 10^3 \Rightarrow F = 8\,663\,448.4 \text{ (N)}$$

$$\text{夹紧力} = 2F = 17\,326\,896.8 \text{ (N)}$$

由此可见，改造后活塞截面积减小，恒定系统压力下， P 值减小但杠杆臂长增加，夹紧力比改造前提高了10%左右。

通过现场验证，改造后夹块夹紧制品缩头过程，未出现制品打滑现象，达到改造目的。

(3) 改造后杠杆强度校核 通过对改造前后夹紧力的计算可知，改造后活塞截面积减小，活塞杆受液压力减小36%，所以液压缸筒、缸杆、连接板及连板均不需强度校核。

图6所示杠杆 BCD ，以 C 为支点， BC 段受力不变，但 BC 长度由332mm增加到580mm，夹紧力提高了10%，故需强度校核。作杠杆 BCD 受力分析图，通过作轴力图、弯矩图，对危险断面进行强度校核，结果显示满足强度要求。

5. 结语

通过改造，液压缸行程由40mm增至180mm，夹紧机构松开状态夹块张开量由9.55mm增大到32mm，很好地解决了缩头后制品移出时会非常困难或受阻不能移出的问题。

通过加大杠杆力臂，增加制品缩头时夹紧力约10%，解决了因制品与夹块接触面积不足造成制品缩头时夹不住的问题。MW

(收稿日期：20120228)

JIMTOF2012展会进程报道

JIMTOF2012将于2012年12月1~6日在日本东京举行，日前，日本机床工业协会(JMTBA)和东京国际展览中心(Tokyo Big Sight Inc)更新了的相关展会数据。截止到5月28日，已有582家展商确定参展，展会预订已达5 082个标准展位，规模超过JIMTOF2010(4 964个标准展位)。其中，日本国内展商为507家，海外展商75家。

(本刊讯)