

薄壁锥形件加工工艺改进

福建兵工装备有限公司 (永安 366032) 朱君力

轴对称空心锥形件广泛应用于军工产品,在民用产品中也时有见到,如弹药中的整流罩及内锥罩、风机中的喷管等。军品中的锥形件通常具有壁厚薄、锥孔深、尺寸精度高、力学性能好等特点或性能要求。如图1中的内锥罩,要求采用高强度铝合金2A12材料制成,其壁厚均为 $0.85_{-0.14}^0\text{mm}$,要求零件不得有裂纹、气泡、变形等缺陷。




图 1

为了在满足内锥罩的性能及尺寸要求的前提下,能有效节约材料成本,降低劳动强度,提高生产效率,满足批量生产要求,我们对该零件的加工工艺方法进行了不断改进及探索。本文对锥形件加工传统工艺方法进行了介绍,对内锥罩的挤压及旋压工艺方法进行分析,确定了内锥罩改进工艺方案,完成了工艺设计,并提出了旋压过程中的注意事项。

1. 传统工艺方法及问题

(1) 车削加工 用直径100mm、长度为215mm的原材料逐步车削成形。该加工工艺容易控制,能获得较高的合格率,但材料消耗大、工序繁多、生产率低、劳动强度大、生产成本低。

(2) 铸造成形 2A12是一种高强度硬铝,抗拉强度 $\sigma_b \geq 420\text{MPa}$,屈服强度 $\sigma_s \geq 265\text{MPa}$,伸长率




图 9

角R4mm、R2mm(见图10)。

(7) 钳工钻孔 扩孔 $\phi 50\text{mm}$ 、 $4\text{mm} \times \phi 25\text{mm}$, 钻攻4个M8螺纹。

(8) 铣 上心轴铣六角。

(9) 检查 按成品图检查包装入库。

4. 结语

以上介绍的是扫雪机车胀紧轮机构中的偏心轴




图 10

加工,主要特点是偏心距大,一是要考虑怎么样装夹牢固,二是要考虑离心力对加工后产品的尺寸精度影响,三是要考虑对此工艺的合理性和基准的要求。该工艺方案通过加工出来的产品验收后得到了认可。MW

(收稿日期:20131014)

$\delta \geq 10\%$, 可进行热处理强化, 有很好的铸造性。该工艺方法材料消耗小、生产效率高, 但压铸成型的零件极易产生以下缺陷: 沿开模方向铸件表面呈线性条状的拉伤痕迹; 金属液与模具表面粘合, 导致铸件表面缺料; 铸件表面易出现气孔或由于零件壁厚引起的变形、裂纹等缺陷。因此, 内锥罩采用压铸成型方法难以满足产品的尺寸及性能要求。

2. 改进加工工艺方法探讨

针对内锥罩采用机加及铸造成型方法存在的不足, 我们对内锥罩的冲压方案进行了不断探索及试验, 提出了如下工艺路线: 下料→一次冲压→退火→二次冲压→退火→三次冲压→退火→四次冲压→淬火→时效→机加。由于受到冲压次数、冲压精度及生产成本等多因素的制约, 经四次冲压后毛坯壁厚仍达到 8~10mm, 需对毛坯的内、外形进行机加才能满足零件尺寸要求。采用该方案制造的内锥罩, 材料成本有明显降低, 但综合成本较机加工方案并无优势。

随着科技的发展和国防建设的需要, 旋压技术已得到广泛的应用。变薄旋压工艺的成形过程是通过尾顶将毛坯夹紧, 芯模带动坯料旋转, 旋轮碾压坯料作进给运动, 使毛坯连续逐点地变薄并贴靠芯模而成为所需要的工件。该工艺方法适用于薄壁筒形件和锥形件的制造, 且加工精度好, 生产效率高。内锥罩属锥形件, 采用的 2A12 材料塑性较好, 金相组织均匀, 有利于冷旋压塑性变形。但该零件口部有一直台, 头部为球头过渡, 仅通过旋压加工难以实现。

综合分析了冲压及旋压工艺的特点, 结合其在锥形件加工中的应用情况, 根据内锥罩的形状、尺寸及性能要求, 提出了采用旋压、车削、冲压拉伸相结合的工艺方案制造该零件, 充分发挥旋压及冲压拉伸的优势。

3. 改进加工工艺设计

(1) 下料 选 4mm 厚 2A12 铝合金板, 冲压成 $\phi 163\text{mm}$ 的圆片。

(2) 预形件压制 将圆片冲压成如图 2 所示预形件。

(3) 一次旋压 保证芯模径向跳动不大于

0.06mm, 主轴转速 450r/min, 旋轮进给量 0.08mm/r, 控制壁厚尺寸 $2.25^{+0.05}_0\text{mm}$ 、锥体母线长度 90^{+2}_0mm , 圆角 SR9.15mm 及角度尺寸 66° 由芯模保证, 如图 3 所示。

(4) 二次旋压 保证芯模径向跳动不大于 0.05mm, 主轴转速 450r/min, 旋轮进给量

0.07mm/r, 控制壁厚尺寸 $(1.30 \pm 0.05)\text{mm}$ 、锥体母线长度 138^{+2}_0mm , 圆角 SR9.15mm 及角度尺寸 38° 由芯模保证, 如图 4 所示。




图 2




图 3




图 4

(5) 三次旋压 保证芯模径向跳动不大于 0.03mm, 主轴转速 450r/min, 旋轮进给量 0.06mm/r, 控制壁厚尺寸 $0.85^{+0.14}_0\text{mm}$ 、锥体母线长度 215^{+2}_0mm , 圆角 SR9.15mm 及角度尺寸 $23^\circ \pm 10'$ 由芯模保证, 如图 5 所示。

(6) 切口 将工件装入定位转轴, 用内锥面定位, 芯模顶紧, 切除工件口部, 控制锥体母线长度 213^{+2}_0mm , 如图 6 所示。

(7) 车球头 工件以内锥面定位, 套在芯模上, 拧紧锁紧螺母, 车球头 SR10mm, 保证球头壁厚 0.85mm, 与锥体母线圆弧过渡, 如图 7 所示。

(8) 冲压拉伸直台 内锥罩拉伸模工作主体部




图 5




图 6

1. 芯模 (接机床尾座) 2. 工件 3. 定位转轴 4. 压盖
5. 挡圈 6. 深沟球轴承 7. 推力球轴承
8. 轴承套 (接机床主轴)




图 7

1. 芯模 2. 螺块 3. 锁紧螺 4. 工件

分如图 8 所示, 在工件口部外表面涂抹适量拉伸油, 放入凹模内, 在内锥面套上压料圈 (用于防止内表面出现波浪形的皱纹), 开启液压拉伸油压机, 工件内部材料受挤压沿凸模形成内直台 $\phi 93.2^{+0.22}_0$ mm 及圆角 R15mm, 外部材料受纵向压力沿凹模拉伸成外直台 $\phi 94.9$ mm。

(9) 车总长 借用图 6 所示夹具, 去除工件直台多余部分, 控制总长 $208.2^{+0.32}_0$ mm, 保证内、外直台长度 15mm、15.1mm。

4. 旋压过程中的注意事项

(1) 工件旋压前须涂少量润滑油；旋压过程摩擦剧烈，必须采用柴油冷却及润滑工件，以免影响产品的直线度。




图 8

1. 联接柄 2. 压料圈 3. 凹模 4. 凸模 5. 工件

(2) 注意观察工件表面粗糙度, 及时抛光旋轮表面, 防止工件表面出现起皮、波纹等缺陷。

(3) 如遇工件尺寸超差, 须及时调整旋轮与芯模的间隙。

(4) 靠模板必须与芯模轴线平行。

5. 结语

采用旋压、车削、冲压拉伸等相结合的方法制造内锥罩,是一种复杂的技术方案,实践证明采用该方案能显著节省材料,提高生产效率及零件质量,降低生产成本,具有很强的先进性、实用性和经济性,对类似薄壁锥形件的生产也具有一定的指导作用。**MW** (收稿日期:20131030)

(收稿日期: 20131030)

[illegible]

“模具” 征稿启事

- (1) 典型模具结构优化设计。
- (2) 复杂、大型、精密模具制造技术：主要包括模具型腔五轴加工；高速铣削加工；特种工艺加工；快速成形与快速制模。
- (3) 新型模具材料与应用。
- (4) 模具测量。
- (5) 模具数字化制造。
- (6) 模具再制造。
- (7) 现代模具技术及应用：主要包括汽车、3C、航空航天、医疗器械等应用领域。

本刊编辑部