

# 基于机床调试的华中数控系统与 FANUC 数控系统对比分析

青海一机数控机床有限责任公司 (西宁 810018) 孔德红

西部矿业股份有限公司锌业分公司 (青海西宁 811600) 杨锦斌

青海恒力建筑安装工程有限公司 (西宁 810008) 高 鹏

武汉华中数控股份有限公司 (以下简称“华中数控”) 作为国内最早开发数控系统、伺服电动机和驱动成套数控装置的企业之一,多年来一直以技术精湛、产品品质优良、产业化程度高、产品可靠性好、市场占有率大、用户反映良好和售后技术服务及时周到的优势成为行业龙头企业。特别是自 2009 年承担国家“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项课题以来,高端科研技术和产品验证并行发展,进一步实现了产品结构由经济实用型向高档型的转型升级,企业综合竞争力显著提升。作为业界龙头企业的华中数控,其开发的数控系统操作界面友好、简单直观,深受广大机床操作者的喜爱,但是与 FANUC 数控系统相比仍有一些不完善的地方。因此,本文针对多年来机床调试中发现的问题进行简要对比分析,望有更多的同仁关注华中数控,使国产数控系统在继续发挥自身优势的同时改进不足,早日替代进口数控系统。

## 1. 类型方面

主要从国外及国产数控系统两方面进行比较:

(1) 相对于目前国内市场上占主导地位的 FANUC 数控系统,华中数控系统种类过于繁杂,各系统的延续性和兼容性有待改进,单是在普通加工中心上就有 HNC - 21MD、HNC - 210B、HNC - 21M3、HNC - 808B/M 和 HNC - 818B/M 五种之多的数控系统,且五种数控系统开发的平台各异,HNC - 21MD 目前为 C 语言,HNC - 210B、HNC - 21M3 目前为 08 软件,HNC - 808B/M、HNC - 818B/M 为 8 型软件,从而导致每种系统硬件的连接及 PLC 编

制、参数的调试等都是不同的,给机床制造商前期的图样设计及后期现场调试造成了很大的不便,不利于资源共享,且每种系统都需要经常升级,给现场调试和机床用户带来了很大的麻烦,影响工作效率。而 FANUC 在中国市场主推 Oi - (MATE) - MD, Oi - MD 两种系统,系统之间 PMC 可相互转换、参数兼容,产品性能稳定,不需要升级,机床制造商无论是在前期的图样设计中,还是在现场调试中都提高了工作效率,对相关型号的机床图样及其 PMC 都可以做到统一,给现场连机及其调试提供了很大的方便,值得借鉴。

(2) 广州数控目前针对同类型主要推出 GSK218MC 一种,且其界面及参数设置类似于 FANUC,机床调试及操作比较方便。

## 2. 故障诊断方面

在机床调试过程中数控系统的故障诊断功能起着很重要的作用,尤其是首台机床调试时,机床各个动作的调试过程中会出现五花八门的问题,最初的考虑不是很全面,导致 PMC 的编制出现一些漏洞。此时机床正常动作不能执行,需要用数控系统的故障诊断功能来判断是外围接线的问题还是 PMC 编制逻辑出了问题,此时监控机床动作信号就变得尤为重要,依据监控信号的变化,机床调试者很快就能找到问题的所在,给现场调试带了很大的方便,节约了调试时间。FANUC 系统中有此项跟踪功能,如图 1、图 2 所示。图 1 所示为跟踪设定画面,在此画面中可以设定想要跟踪信号的采样方式,采样时间还有停止条件,按 Pagedown 键,可进入下页,在下

页界面中可以输入想要监控的信号。图2所示为跟踪画面,在此界面中可以查看在机床动作过程中具体信号的变化状态。但是华中数控系统没有此项跟踪功能,而且程序在运行时无法进入PMC界面查看相应的信号状态,给现场调试查找问题造成了很大的不便。



图1 跟踪设定画面




图2 跟踪画面

### 3. PMC 编制方面

数控系统的PMC编制是机床调试的重点,数控系统的PMC是连接数控系统与数控机床的纽带,外围的机床输入信号以X地址的形式通过PMC输入到系统侧,经系统处理后以Y地址的形式输出到机床侧,再通过相关元器件(如继电器等)的硬件连接来进行对外围动作的控制。所以对数控机床而言,PMC的编制尤为重要,这关系到机床整体的可靠性。如前面所述,目前华中数控系统PMC编制为两种软件,分别是华中08梯形图软件和华中8型梯形图软件。PMC为华中推出的固化PMC,一台机床的PMC中包括各种类型机床的所有模块,例如08软件PMC中有210B面膜A、210B面膜B、21M3面板、斗笠式刀库和机械手刀库等PMC子模块,且这些模块在系统厂家已经固化完毕,对机床制造商而言,现场调试机床只需要根据自己的实际情况打开相应的B寄存器即可,如图3所示。这对机床制造商现场调试很方便,但是它同时对PMC编制水平提出了很高的要求,即编制完成的PMC程序必须要考虑到现场的各种特殊情况,因为对机床操作人员来说,不可能要求每个机床操作人员的操作方式都保持一致,所以编制的PMC程序除了在日常操作方式下能正常运行外,还得做好在不当操作下的相关保护动作。但是华中的PMC是系统厂家在出厂时已经固化完毕的,缺少在实际应用中的验证,所以现场一旦出现调问题,对现场调试人员来讲更改起来比较不易,具体有以下几点:

(1) 华中PMC包括的子模块比较多,同一个地


址如K0.5(换刀允许按键)同时出现在210B面膜A、210B面膜B和21M3面板模块中,更改起来必须要寻找本机床调用的子模块,更改相应子模块中的地址,否则更改不起作用,比较麻烦。

(2) 系统内部的G地址(PMC输入到NC的信号)、F地址(NC输出到PMC的信号)比较少,而且没有详细的功能连接说明书,信号的详细解释与说明不清楚,这对现场调试人员而言,更改、调试都极为不方便。


反观FANUC系统,对PMC编制方面的说明写得非常详尽,里面包含了尽可能多的信息供机床调试人员使用,FANUC功能连接说明书几乎涵盖了机床所用到的所有功能,机床制造商编写PMC就比较容易。功能连接说明书中列写了动作具体的时序、所用到的相应系统地址,以及相关要更改的参数,如图4所示。图4所示为分度台分度功能的具体时序图,里面详细叙述了当使用此项功能时,分度台分

| 地址    | 名称 | 寄存器                  | 说明 | 值 | 寄存器 | 说明 | 值   |
|-------|----|----------------------|----|---|-----|----|-----|
| B00.0 | 轴松 | 选择PMC-21M3平台10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.1 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.2 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.3 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.4 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.5 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.6 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.7 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.8 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B00.9 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B01.0 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B01.1 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B01.2 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B01.3 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |
| B01.4 | 轴松 | 选择PMC-210B面膜10-第1-量1 |    | 0 | 轴松  |    | 0.0 |

图3 B寄存器画面



(a) 分度台分度功能时序图(类型A)



(b) 分度台分度功能时序图(类型B)

图4 分度台分度功能时序图

度需要使用的G地址、F地址以及具体的动作时序。以下为对分度台分度功能的详细描述。

使分度台分度的动作步骤,有类型A和类型B两种类型(见图4),但是类型A和类型B的差异在

于,只有  $B$  轴的位置控制的伺服接通/关断的时机不同,基本步骤不变:①假设以指令程序指令了 Bbbbb。②在指令了 Bbbbb 时,CNC 将  $B$  轴松开信号 BUCLP 置于“1”。类型 B 的情况下,将信号 BUCLP 置于“1”的同时,将  $B$  轴的位置控制置于伺服接通的状态。③当 BUCLP 信号成为“1”的时刻,PMC 侧解除  $B$  轴的钳制,在完成该动作后,将  $B$  轴松开完成信号 \*BEUCP 置于“0”。④ $B$  轴松开完成信号 \*BEUCP 成为“0”时,CNC 将  $B$  轴松开信号 BUCLP 置于“0”,而后通知已经接收到 \*BEUCP 信号的事实。⑤在  $B$  轴松开信号 BUCLP 成为“0”的时刻,PMC 侧将  $B$  轴松开完成信号 \*BEUCP 置于“1”。类型 A 的情况下,CNC 在将  $B$  轴松开信号 BUCLP 置于“0”的同时,将  $B$  轴的位置控制于伺服接通的状态。而后使  $B$  轴旋转,在所指令的位置使  $B$  轴停止。 $B$  轴始终以快速移动方式进行轴移动。⑥使  $B$  轴停止在所指令的位置时,CNC 将  $B$  轴钳制信号 BCLP 置于“1”。类型 A 的情况下,CNC 将信号 BCLP 置于“1”的同时,将  $B$  轴的位置控制置于伺服关断的状态。⑦在  $B$  轴钳制信号 BCLP 成为“1”的时刻,PMC 侧以咬合或者射出销等对  $B$  轴进行机械性钳制。机械性钳制  $B$  轴的动作如已经完成,PMC 侧将  $B$  轴钳制完成信号 \*BECLP 置于“0”。⑧ $B$  轴钳制完成信号 \*BECLP 成为“0”时,CNC 将  $B$  轴钳制信号 BCLP 置于“0”,而后通知已经接收到 \*BECLP 信号的事实。类型 B 的情况下,在将  $B$  轴钳制信号 BCLP 置于“0”的同时,将  $B$  轴的位置控制置于伺服关断状态。⑨在  $B$  轴钳制信号 BCLP 成为“0”的时刻,PMC 侧将  $B$  轴钳制完成信号 \*BECLP 置于“1”。要使分度台分度功能有效,请将参数 IXC (NO.8132 #3) 设定为“1”,将参数 ITI (NO.5501#0) 设定为“0”。若没有将参数 IXC 和 ITI 两者的设定都置于有效,分度台分度功能将成为无效。至此,完成分度台分度动作的所有顺序。

机床调试人员以此为依据,就可以轻松完成分度台部分的 PMC 编制,其他机床功能部分的编制亦是如此,有详尽的资料可以参考,机床调试人员的工作效率及 PMC 编制的安全性得以大大提高。

#### 4. 操作界面

数控系统操作界面是用户与机床直接进行交流

的窗口,友好的操作界面可以让机床操作人员更加直观地了解数控系统,提高工作效率。华中数控的操作界面简单直观,图 5、图 6 为截取的华中 08 软件的两个操作画面,图 5 所示为参数设置画面,在此画面中每个参数都有详细的解释,用户了解起来非常方便。图 6 为 M 代码画面,在此画面中包含了机床用到的所用 M 代码及其解释,用户打开此页面即可查找到需要使用的 M 代码,不用去查看机床操作手册,节约了编程时间,提高了工作效率。



图 5 参数设置画面



图 6 M 代码画面

对比于华中数控系统,FANUC 系统操作画面显得不直观,如图 7 所示为 FANUC 参数设置画面,用户想了解具体参数内容就必须查阅参数手册,只看画面不可能了解其内容,用户在实际使用中需要修改参数时必须翻阅参数手册,降低了工作效率。




图 7 FANUC 参数设置画面

MW (收稿日期:20140214)

## 济二机重大专项“大型伺服压力机”项目通过验收鉴定

2014 年 6 月 5~6 日,济南二机床集团承担的“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项——“大型伺服压力机”项目在大连通过验收和鉴定。该项目依托为奇瑞汽车大连工厂提供的国内首台 25 000 kN 大型伺服压力机,实现了国产冲压技术的新突破,对打破国外高端市场垄断、推动国产汽车工业装备自主化具有重要意义。此次验收的大型伺服压力机,在主传动系统动力学分析、伺服驱动及控制系统设计、伺服运动曲线仿真模拟优化、数控模垫开发设计、设备故障自诊断及远程监控等关键技术取得重要进展,能够满足汽车制造高强度钢板、铝合金板等新材料的成形加工。