

空刀槽到端面尺寸的测量

■ 河南北方星光机电有限责任公司 (邓州 474150) 杨亚锋 孙 亢 李 朔



扫码了解更多

摘要: 针对空刀槽到端面尺寸的测量, 结合零件实际结构, 设计了一种简单易行的套管量规。经使用验证, 该量规使用方便, 测量效率高。

1. 测量需求

我公司生产的一种零件如图1所示, 尺寸 $22.4_{-0.21}^0$ mm为空刀槽到端面的尺寸, 采用三丰凹槽千分尺(146-121型)测量时, 由于受端面倒角影响, 难以测量, 设计了卡板进行测量, 仍然存在操作不方便、不易观察测量结果的问题。为方便在生产现场就能准确检测该尺寸, 要求设计制造专用量规。

2. 量规结构

根据零件结构和尺寸公差, 设计了带弹簧的套管量规, 如图2所示, 量杆3与量套6采用偏心结构, 将量杆3限定在一定高度范围内可以活动, 在量杆3尾部通过螺




图 1




图 2

1.量板 2.螺钉 3.量杆 4.紧定螺钉 5.弹簧
6.量套 7.手柄

钉2联接量板1, 通过量杆3头部的手柄7可压下和旋转变量杆3。

3. 使用方法

将量板转至如图3所示位置, 使其如图4所示, 能够放入工件测量部位。俯视图中两条双点划线中间区域为空刀槽。轻轻握住手柄7并下压, 旋转手柄, 使其带动量板转动, 至不能转动为止, 则此时其尾部的量板1与空刀槽贴在

一起, 轻轻松开手柄, 量板1在弹簧5的作用下卡在空刀槽的端面, 通过观察量套6与量杆3的相对高度来判断空刀槽到端面尺寸。

4. 量规设计要求

该量规设计时, 应注意以下




图 3




图 4





图 5



几个问题：①量套的导向孔为偏心结构，本例中偏心距取3mm，导向孔与零件接触端面垂直，如图5所示。②量杆与量套应有导向部位导向，如图6所示，其中带*尺寸按装配图配做。③量板的工作部位为圆弧状，以保证在

旋转时与空刀槽的可靠接触，如图7所示。

5. 结语

量规结构简单、制造成本低，通过块规可组立 D/X 尺寸，不需要制造校对规，操作方便快捷，能够直观判断该尺寸是否合




图 6





图 7

格，结构新颖，有推广价值。

参考文献：

- [1] 郝建忠. 机械测量技术[M]. 北京：电子工业出版社，2011.
- [2] 公差配合与技术测量编写组. 公差配合与技术测量[M]. 北京：国防工业出版社，1973.
- [3] 刘巽尔. 量规设计手册[M]. 北京：机械工业出版社，1990.

MW (收稿日期：20180103)